

VOIP : Exemple de fichier de configuration XML



Voici, quelques exemples de fichier de configuration de poste SNOM, que vous pouvez mettre dans un serveur TFTP

Pour les fichiers de configuration SNOM, il faudra faire attention à enlever le mot de passe après la première initialisation des téléphones.

Pour faire ça on se dirige dans le répertoire server_args (référence au fichier de configuration tftp, [ici](#))



```
cd /var/lib/tftpboot
sed -i '/<user_pass/d' snom*
```

snom 300

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings>
<phone-settings e="2">
    <language perm="RW">English</language>
    <web_language perm="RW">English</web_language>
    <timezone perm="RW">FRA+1</timezone>
    <tone_scheme perm="RW">FRA</tone_scheme>
    <date_us_format perm="R">off</date_us_format>
    <time_24_format perm="R">on</time_24_format>
    <update_policy perm="RW">settings_only</update_policy>
    <ignore_security_warning perm="RW">on</ignore_security_warning>
    <dnd_mode perm="RW">off</dnd_mode>
    <no_dnd perm="RW">on</no_dnd>*
    <user_realname idx="1" perm="">[NOM A AFFICHER SUR LE
POSTE]</user_realname>
    <user_name idx="1" perm="">[NUMEROS EXTENSION]</user_name>
    <user_host idx="1" perm="">[IP DE L'IPBX]</user_host>
    <user_pass idx="1" perm="">[LE MOT DE PASSE]</user_pass>
    <user_srtp idx="1" perm="RW">off</user_srtp>
    <user_srtp idx="2" perm="RW">off</user_srtp>
    <user_srtp idx="3" perm="RW">off</user_srtp>
    <user_srtp idx="4" perm="RW">off</user_srtp>
    <codec1_name idx="1" perm="">8</codec1_name>
    <codec2_name idx="1" perm="">8</codec2_name>
    <codec3_name idx="1" perm="">8</codec3_name>
    <codec4_name idx="1" perm="">8</codec4_name>
    <codec5_name idx="1" perm="">8</codec5_name>
    <codec6_name idx="1" perm="">8</codec6_name>
    <codec7_name idx="1" perm="">8</codec7_name>
    <codec1_name idx="2" perm="">8</codec1_name>
    <codec2_name idx="2" perm="">8</codec2_name>
```

```

<codec3_name idx="2" perm="">8</codec3_name>
<codec4_name idx="2" perm="">8</codec4_name>
<codec5_name idx="2" perm="">8</codec5_name>
<codec6_name idx="2" perm="">8</codec6_name>
<codec7_name idx="2" perm="">8</codec7_name>
<codec1_name idx="3" perm="">8</codec1_name>
<codec2_name idx="3" perm="">8</codec2_name>
<codec3_name idx="3" perm="">8</codec3_name>
<codec4_name idx="3" perm="">8</codec4_name>
<codec5_name idx="3" perm="">8</codec5_name>
<codec6_name idx="3" perm="">8</codec6_name>
<codec7_name idx="3" perm="">8</codec7_name>
<codec1_name idx="4" perm="">8</codec1_name>
<codec2_name idx="4" perm="">8</codec2_name>
<codec3_name idx="4" perm="">8</codec3_name>
<codec4_name idx="4" perm="">8</codec4_name>
<codec5_name idx="4" perm="">8</codec5_name>
<codec6_name idx="4" perm="">8</codec6_name>
<codec7_name idx="4" perm="">8</codec7_name>
</phone-settings>
</settings>
```

snom 370

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings>
<phone-settings e="2">
    <language perm="RW">Francais</language>
        <web_language perm="RW">Francais</web_language>
        <timezone perm="RW">FRA+1</timezone>
        <tone_scheme perm="RW">FRA</tone_scheme>
        <date_us_format perm="R">off</date_us_format>
        <time_24_format perm="R">on</time_24_format>
        <ignore_security_warning perm="RW">on</ignore_security_warning>
        <user_realname idx="1" perm="">[NOM A AFFICHER SUR LE
POSTE]</user_realname>
            <user_name idx="1" perm="">[NUMEROS EXTENSION]</user_name>
            <user_host idx="1" perm="">[IP DE L'IPBX]</user_host>
            <user_pass idx="1" perm="">[LE MOT DE PASSE]</user_pass>
            <dnd_mode perm="RW">off</dnd_mode>
            <no_dnd perm="RW">on</no_dnd>
            <update_policy perm="RW">settings_only</update_policy>
            <user_srtp idx="1" perm="RW">off</user_srtp>
            <user_srtp idx="2" perm="RW">off</user_srtp>
            <user_srtp idx="3" perm="RW">off</user_srtp>
            <user_srtp idx="4" perm="RW">off</user_srtp>
            <user_srtp idx="5" perm="RW">off</user_srtp>
            <user_srtp idx="6" perm="RW">off</user_srtp>
            <user_srtp idx="7" perm="RW">off</user_srtp>
            <user_srtp idx="8" perm="RW">off</user_srtp>
```

```

<user_srtp idx="9" perm="RW">off</user_srtp>
<user_srtp idx="10" perm="RW">off</user_srtp>
<user_srtp idx="11" perm="RW">off</user_srtp>
<user_srtp idx="12" perm="RW">off</user_srtp>
</phone-settings>
</settings>
```

snom 760

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings>
    <phone-settings e="2">
        <language perm="RW">Francais</language>
        <web_language perm="RW">Francais</web_language>
        <timezone perm="RW">FRA+1</timezone>
        <tone_scheme perm="RW">FRA</tone_scheme>
        <date_us_format perm="R">off</date_us_format>
        <time_24_format perm="R">on</time_24_format>
        <update_policy perm="RW">settings_only</update_policy>
        <ignore_security_warning
perm="RW">on</ignore_security_warning>
        <dnd_mode perm="RW">off</dnd_mode>
        <no_dnd perm="RW">on</no_dnd>
        <user_realname idx="1" perm="">[NOM A AFFICHER SUR LE
POSTE]</user_realname>
        <user_name idx="1" perm="">[NUMEROS EXTENSION]</user_name>
        <user_host idx="1" perm="">[IP DE L'IPBX]</user_host>
        <user_pass idx="1" perm="">[LE MOT DE PASSE]</user_pass>
        <user_srtp idx="1" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="2" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="3" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="4" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="4" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="5" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="6" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="7" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="8" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="9" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="10" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="11" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_srtp idx="12" perm="RW">off</user_srtp>
        <fkey idx="4" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
        <fkey idx="5" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
        <fkey idx="6" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
        <fkey idx="7" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
        <fkey idx="8" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
```

```
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <fkey idx="9" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <fkey idx="10" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <fkey idx="11" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <fkey idx="12" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <fkey idx="13" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <fkey idx="14" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <fkey idx="15" context="1" label="" perm="RW">blf &lt;sip:[NUMEROS
EXTENSION]@[IP DE L'IPBX];user=phone&gt;;|**</fkey>
    <goto_monitor_state_on_line_activity
perm="RW">on</goto_monitor_state_on_line_activity>
    <rtp_codec_type perm="">pcma</rtp_codec_type>
    <codec_priority_list idx="1" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="2" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="3" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="4" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="5" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="6" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="7" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="8" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="9" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="10" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="11" perm="">pcma</codec_priority_list>
    <codec_priority_list idx="12" perm="">pcma</codec_priority_list>
    </phone-settings>
</settings>
```

From:

<http://www.ksh-linux.info/> - Know Sharing



Permanent link:

<http://www.ksh-linux.info/systeme/ipbx/fichier-de-config-snom>

Last update: **12/11/2016 20:37**